

**Připojení vodního filtru pod kuchyňskou linku  
spoužitím třícestného ventilu skeramickou kartuší – P7ak**

1. roháček pro studenou vodu
2. spojovací trubička
3. T-kus
4. hadice k baterii
5. kulový ventil
6. tlaková hadička ( vstup do třícestného ventilu ) - červená
7. třícestný ventil (Ø otvoru vrtaného do linky 23mm )
8. vstup do filtru – vždy dolní hlavice filtru, hadička, ze které teče voda
9. výstup z filtru – vždy horní hlavice filtru

**Upozornění: než zapojíte hadičky, je důležité se přesvědčit ze které hadičky teče voda, tato se pak připojuje na vstup do dolní hlavice.**

Před uvedením do dlouhodobého provozu, zkontrolujte těsnost všech spojů!  
**Přepínač uzavírá vodu před Dionelou. Filtrovaná voda po uzavření kohoutku přepínače několik vteřin dotéká. Při zavírání přepínače nepoužívejte sílu.**  
**Přepínač instalujte tak, aby i v době nečinnosti směřovalo ramínko přepínače do dřezu, či do odkapávače s odtokem. V rámci vyrovnávání tlaku atmosférického a tlaku ve filtru může docházet k občasnému kapání vody z výtokového ramínka přepínače.**

